



@es_ansell



es_ansell



Ansell Lighting Es

OCTO Controlador CCT/RGBW Powered by

OCTO Driver CCT / RGBW 12-24V


Code: AOCTO/RGBW/BTC

Categoría

Smart Lighting

Solución

Comercial, Terciario, Retail



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Relé universal CCT/RGBW para integrar tiras LED dentro del sistema Casambi
- Compatible con todos los demás dispositivos bluetooth OCTO Casambi como parte del ecosistema OCTO
- La puesta en marcha inicial proporciona al usuario opciones para RGBW, RGB, blanco y un solo color
- La puesta en marcha de la aplicación incluye control total, regulación, configuración de escena y temporizador preestablecido
- Driver inteligente bluetooth 12-24V
- Alerta de color cronometrada o cambios para diferentes eventos diarios
- La salida positiva compartida con 4 salidas negativas permite un control de 4 canales

INFORMACIÓN GENERAL

Potencia	72W - 12V, 144W - 24V
Entrada	12/24V
Temperatura operativa	-20°C - 45°C
Peso	0.021

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color / Acabado	Blanco
Ratio IP	IP20
Protección	3
Interior / Exterior	Interior
Garantía (años)	5
Marcado CE	Sí
Altura	18 mm

